

Blackmagic Design Cross HD 3G HDMI-SDI-HDMI Mini Konverter



[1]

Anzahl:

SKU: 1005098

€35,00

Bild:

[Blackmagic design Mini konverter UpDownCross HD.jpg](#) [2]

Anschlüsse

SDI-Videoeingänge: 1 Anschluss für SD-, HD- oder 3G-SDI-Video und 1 externer Referenzeingang

HDMI-Videoeingänge: HDMI-Eingang Typ A

SDI-Videoausgänge: 2 SDI-Ausgänge ; 1 SDI-Ausgang mit Durchschleifung

HDMI-Videoausgänge: HDMI-Ausgang Typ A; Ausgang unterstützt die EDID-Daten des Monitors

SDI-Raten: 270 Mbit; 1,5 G; 3 G

Referenzeingänge: Black Burst und Tri-Sync für SD und HD

Multirate-Unterstützung: Automatische Erkennung eingehender SDI-Signale in HD oder Standard Definition

Aktualisierungen und Konfiguration: USB

Reclocking: Ja

Normen

SD-Videoonormen: 525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

HD-Videoonormen: 720p/50; 720p/59,94; 720p/60 , 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60, 1080PsF/23,98; 1080PsF/24, 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

Videoonormen für HDMI-Eingaben: 525i/59,94; 625i/50; 720p/50; 720p/59,94; 720p/60, 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60, 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

SDI-Konformität: SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M Level A oder Level B , ITU-R BT.601, ITU-R BT.656

SDI-Videoarten: SDI-Videoanschlüsse sind zwischen Standard Definition und High Definition umschaltbar

SDI-Videoabtastrfrequenz: 4:2:2

SDI-Audioabtastrfrequenz: Standard-Fernsehbastrate von 48 kHz und 24 Bit

SDI-Farbgenauigkeit: 4:2:2

SDI-Farbraum: YUV

Automatische SDI-Umschaltung: Automatische Erkennung von SD, HD und 3G-SDI

Formatwandlung

Videokonvertierung: Konvertiert beliebige SD- und HD-Eingaben nach 525i/59,94; 625i/50; 720p/50; 720p/59,94; 720p/60 , 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60 , 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

Computerskalierung: Skaliert die DVI-Auflösungen 640x480, 800x600, 1024x768 nach 525i/59,94; 625i/50; 720p/50; 720p/59,94; 720p/60, 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60 , 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

[3G](#)^[3] [Blackmagic Design](#)^[4] [Cross](#)^[5] [HD](#)^[6] [HDMI-SDI-HDMI](#)^[7] [Konverter](#)^[8] [Mini](#)^[9] [Videotechnik - Zubehör](#)^[10]

Quellen URL (abgerufen am 27 Feb 2021 - 19:23):

http://pam.pamevents.de/material/blackmagic_design_mini_konverter_updowncross_hd

Links:

[1]

http://pam.pamevents.de/files/imagecache/product_full/shopbilder/Blackmagic_design_Mini_konverter_UpDownCross_HD.jpg

[2] http://pam.pamevents.de/files/shopbilder/Blackmagic_design_Mini_konverter_UpDownCross_HD.jpg

[3] <http://pam.pamevents.de/taxonomy/term/296>

[4] <http://pam.pamevents.de/taxonomy/term/293>

[5] <http://pam.pamevents.de/taxonomy/term/294>

[6] <http://pam.pamevents.de/taxonomy/term/295>

[7] <http://pam.pamevents.de/taxonomy/term/297>

[8] <http://pam.pamevents.de/taxonomy/term/286>

[9] <http://pam.pamevents.de/taxonomy/term/279>

[10] <http://pam.pamevents.de/catalog/163>